

# SL-6

Powering and Wireless System for the 688 Field Mixer



Sound Devices 688 ミキサー専用オプションの SL-6 は、デュアルチャンネル・ワイヤレスレーザー用のスロットを3つ備えます。SL-6 により、688 ミキサーとレーザーユニット間の電源やオーディオケーブルの接続が単純化されます。SuperSlot™対応のレーザーを装着すると、電源とオーディオの接続だけでなく、688 の画面からレーザーをコントロールすることができます。SL-6 の左側面のバッテリースロットに NP-1 バッテリーを装着して、スロットレーザー、688 ミキサーに給電できるだけでなく、外部周辺機器用にサービス・ポートのコアキシャル DC 出力を利用することができます。SL-6 は内蔵アンテナ分配システムを持つだけでなく、外部アンテナ用のプースターアンプに 12V のバイアス電圧を供給することができます。



## 特長

- デュアルチャンネルのワイヤレスレーザーを装着するための3つのスロットによるトータル6チャンネルのオーディオ
- レーザーのスロットの D-sub25 は、既存の unislot に加えて、SuperSlot™に対応しています。
- SuperSlot™準拠のレーザーの周波数と電源の On/Off を 688 からコントロール。
- SuperSlot™準拠のレーザーの RF とトランスミッターバッテリー状況をモニター。
- アンテナ分配システムを内蔵。
- 688、レーザー、外部ペリフェラル、USB チャージングポートへ電源供給するための NP-1 バッテリースロット。
- GND フロートと DC12V レギュレートのアイスロート出力。
- レーザー用の 10 秒間の PowerSafe™機能。



Manufacturer	Model	SL-6 Compatible (Audio and Powering)	SuperSlot compatibility (Control and Monitoring from 688 LCD)
Audio Ltd	En2 CX2-P	✓	--
Lectrosonics	SRa	✓	✓ with SRb & audio board updates from Lectrosonics
Lectrosonics	SRb	✓	✓ with audio board update from Lectrosonics
Sennheiser	EK family	✓	Future
Wisycam	MCR42	✓	✓ with SLK42-1KSS rear panel adapter

 日本テックトラスト株式会社

URL: [www.tech-trust.co.jp](http://www.tech-trust.co.jp)  
 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 25-1  
 セルリアンタワー15階

DISCOVER MORE ABOUT SOUND DEVICES PRODUCTS AT [www.sounddevices.com](http://www.sounddevices.com).

SOUND  DEVICES

Post Office Box 576  
 E7556 State Rd. 23 and 33  
 Reedsburg, Wisconsin 53959 USA  
 +1 608.524.0625 main