


MCR54-DUAL-B3

2Ch スロットイン・レシーバー

☆ 製品の特徴 ☆

- ・ MCR54-DUAL-B3 はカメラのワイヤレスマイク用スロットに装着するタイプのレシーバーです。
- ・ WS 帯、RM 専用帯、B 帯、1.2GHz 帯をカバーします。
- ・ 2 種類のコンパANDINGシステム (JNR / JNC) により、現場に合わせた最適な音の伝送を実現します。
- ・ 送信機の低相互変調歪みモード (L10 モード) により、周波数を 200kHz (B 型は 250kHz) の等間隔に設定しての多チャンネル運用が可能です。
- ・ 他社製のアナログコンパANDerにも対応します。(詳細はお問い合わせください)

High Density with NB filters



With the combination of Narrowband Modulation and Linear transmitters, set your channels every 200kHz without intermodulation distortion and get an extra 3dB sensitivity.

with BPA54
(TA5 コネクター)



with SL54-IK (D-SUB)

2 種類のコンパANDINGシステム

- ・ **JNR :**
トランスミッターやマイクロフォンが保有するセルフノイズを抑えるシステム
◇ ENG やフィルム、ドラマ、バラエティ等に適しております
- ・ **JNC :**
入力された AF 信号を忠実に送受信するシステム
◇ 特別なボーカルやコーラス、楽器等に適しております



操作パネル

[テクニカルデータ]

- ・ 周波数レンジ : 470~800、806~810、1240~1260 MHz
- ・ コンパANDer : JNR(ノイズ最適化システム)、JNC(音声忠実送信システム)
- ・ 重量 : 230 g ・ 寸法 : 104 x 85 x 25 mm(H x W x D)



MCR54-DUAL-B3
with SL54-IK



MCR54-DUAL-B3
with BPA54

BPA54 スタンドアロン用コネクターキット



- TA-5 出力 x2
- HRS4 電源入力 x1

MCR54-DUAL-B3

2Ch スロットイン・レシーバー

■ アクセサリー



■ SLK54-IK
カメラスロット用コネクタ
(Unislot, SuperSlot)




■ SLK54-SX
カメラスロット用コネクタ
(for Sony Camera)



■ BPA54
スタンドアロンリアパネル
・ミニ XLR 5 ピン出力
・HRS4pin 電源入力



■ BCA54
リチウムバッテリーパック
・RRC2040 専用



■ CDC34
外部電源ケーブル
・HRS4pin プラグ



■ CAM50-3
オーディオ出カケーブル
・ミニ XLR5 - XLR3F 2 本



■ AWS-xx
ホイップアンテナ(SMA)
・AWS-BK: 470-608MHz
・AWS-GN:670-870MHz



MCR54-B3
with BCA54



■ LBP500
Lithium バッテリー
11.25V / 2.95Ah / 33.2Wh
・RRC2040



■ LBC500
スマートバッテリー充電器
外部パワーサプライ付属
・RRC-SMB-UBC



tt 日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階
TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465

E-MAIL: sales@tech-trsut.co.jp URL: <http://www.tech-trust.co.jp>