

MAIN FEATURES

- ・2チャンネルのダイバーシティレシーバー
- ・DSP アナログとデジタルの音声出力 (AES3)
- ・受信帯域は WS 帯 (470-800MHz)、B 帯域 (806-810MHz)、1.2GHz 帯 (1240-1260MHz) の 3 帯域をカバー
※設定する帯域は 4ch (MCR54-Dual の場合は 2ch) と同じ帯域にする必要があります
※WS 帯では 32MHz のバンド幅での周波数設定となります
※2025 年 5 月より 1.2GHz 帯を受信できるモデル“B13”が発売開始となりました
- ・本体上部に音声出力の TA5F とモニター用の 3.5Φジャック
- ・Wideband 及び Narrowband が選択可能な DSP-FM オペレーション
Narrowband 設定により帯域効率が 50%以上向上、感度が約 3dB 向上しノイズ耐性も向上
- ・超低ノイズ VCO と超高速スペクトラムスキャンにより迅速かつ最適な周波数セットアップを実現
- ・高コントラスト OLED ディスプレイ
- ・DSP アナログオーディオアウトプットとデジタルオーディオアウトプット (AES3)
- ・単三電池 2 本、もしくは充電式リチウム電池での駆動
- ・バッテリーアダプターを用いて外部バッテリーでの運用も可能



ACCESSORIES



MPRLBP・LBPXL/MPRBATT
リチウムイオンバッテリー
MPRLBP:
1,500mAh,3.7V/5.5Wh
MPRXL:2,000mAh,3.7V/7.4Wh
MPRBATT:チャージャー



CAM50-3
音声出力ケーブル
TA5F/2 x XLR-3M コネクター



ADTMPR
電源供給アダプター
電源入力 9-18V
先バラタイプで任意のコネクターを付けることが可能
ADTMPR-H:HIROSE 4ピン
ADTMPR-X:XLR-4M
ピンアサイン:1=GND,4=Vdc



MPRMNT
カメラのシューに搭載用マウント



BCLMPR
MPR52-ENG 用ベルトクリップ
上下逆さまに装着可能



AWS-xx
ホイップアンテナ
SMA コネクター
AWS-BK : 470-608 ブラック
AWS-YL:572-694 イエロー
AWS-GN:670-870 グリーン
AWS-BL:820-1160 ブルー
AWS-RD:1060-1300 レッド