

Sound Devices Mixpre-Series ファームウェアアップデート手順

MixPre-Series (Mixpre-10 II, -6 II, -3II) のファームウェアのアップデートに関する資料です。

Sound Devices 社は、無償にてアップデートファイルを公開しています。新しい機能の追加や、ソフトウェア・バグ修復のため、常に最新の状態で御利用いただくことを推奨しております。

お客様にてアップデート作業することができますが、バージョンによりアップデート方法に違いがある場合があるので、ダウンロードした firmware データ(zip 圧縮) にある英文の instruction テキストを必ず御参照ください。

重要事項

- アップデートに失敗して起動不良になると、メーカー返送修理対応となります。
(修理に関する経費は保証期間中でもお客様の御負担となります。)
- アップデート中に MixPre-Series の電源が切れないようにご配慮ください。
- メディアは Sound Devices 純正 SD カードを御使用下さい。

アップデート・サービスのお知らせ

弊社にて無料でおお客様の MixPre-Series の firmware のアップデートを御依頼いただけます。
(送料はおお客様の御負担となります。)

御依頼手順

1. 発送前に、弊社に MixPre-Series firmware アップデート御依頼の連絡をしてください。
2. 下記住所におお客様の MixPre を発送してください。
3. アップデート作業完了後、お客様に御返却いたします。

発送先：

〒151-0062

渋谷区元代々木町 30-13 ONEST 元代々木スクエア アネックス 1 階

日本テックトラスト株式会社

Tel: 03-5456-5730

以下は、Ver.7.10 へのアップデート方法の例です。

必要なもの

1. Zip ファイル(MixPre_7.10.zip)
<https://www.sounddevices.com/download/> から入手してください。
2. MixPre 本体 と AC 電源アダプター
3. 純正 SD カード (SAM-32SD, SAM-64SD, SAM-128SD)
4. Zip ファイルを扱うためのコンピュータ(Windows,Mac など) と SD カードリーダー

基礎知識

- ・ ZIP ファイル内の手引き情報 “MixPre Firmware Installation Instructions.txt” を必ず読んでください。(google 翻訳などを利用することをお勧めします。)
- ・ firmware アップデートの実行ファイルは、zip 内にあるファイル(拡張子.prg)です。
- ・ アップデート作業は、Sound Devices 純正 SD カードを御利用ください。
- ・ アップデート作業中に MixPre の電源が落ちないように、充電された NiMH 単三電池を予備電源として装着し、USB-C (MixPre-10II は 4pin Hirose) に外部電源を接続して作業を進めてください。

アップデート手順

(注意：以下の手順は v7.10 の例です。バージョンにより内容が異なる場合があります。)

1. MixPre の電源を入れ、Menu > System > Version で現在のバージョン番号を確認します。
2. <https://www.sounddevices.com/download/> からファイルをダウンロードします。
3. アップデートに使用する SD カードは Sound Devices 純正 SD カードを御利用下さい。この SD カードが MixPre でフォーマットされていることが重要です。
4. ダウンロードした zip アーカイブから、MixPre_#.##.prg のファイルを、SD カードのルートレベル (フォルダー内ではない) にコピーします。
5. SD カードを MixPre に挿入します。
6. 外部 DC 電源と充電されたバッテリーで MixPre を通電してください。
(作業中に電源が切れるとアップデートに失敗する恐れがあります)
7. Menu > System > Update Firmware からアップデートを進めてください。※
8. アップデートが順調に進んで作業が完了すると、MixPre は自動的に再起動します。

※注意

V6.0 より古いバージョンから V7.0 以上にアップデートする場合、インストールプロセスが 2 回自動的に行われます。(1 回目のインストールが終わると自動的に 2 回目のインストールが始まります。)

以上