

# BCA54

## MCR54 レシーバー専用バッテリーパック

### ☆ 製品の特徴 ☆

- ・ MCR54 レシーバー専用のバッテリーパック・アクセサリです。
- ・ リチウムイオン充電電池 RRC2040 を利用して、最大 11 時間運用できます。
- ・ 背面の出力コネクタ（アナログ/AES3 デジタル信号）で、さまざまな用途に御利用いただけます。



RRC2040 バッテリー外観



MCR54-B3 with BCA54

MCR54-B3 with BCA54

#### DC



1 GND  
4 +VDC

#### RX1-2



1 GND  
2 CHANNEL1+  
3 CHANNEL1-  
4 CHANNEL2+  
5 CHANNEL2-

#### RX3-4



1 GND  
2 CHANNEL3+  
3 CHANNEL3-  
4 CHANNEL4+  
5 CHANNEL4-

#### ※備考

メニュー設定で AES3 を有効にすると、RX1-2 コネクタに 4CH 分の AES3 デジタル信号が出力されます。

#### [テクニカルデータ]

- ・ オーディオ出力：アナログ信号か AES3 デジタル信号（セレクトابل）
- ・ 電源：リチウムイオン充電電池 RRC2040 か 4-pin HRS コネクタ（6~18V）

#### <BCA54 本体>

- ・ 重量 : 330 g
- ・ 寸法 : 54 x 88 x 110 mm

#### < BCA54 + MCR54 + RRC204 >

- ・ 重量 : 755 g
- ・ 寸法 : 54 x 88 x 140 mm (H x W x D)

#### オプションケーブル

HIROSE L 字コネクタ



BP-HIROSE-L-C  
コアキシャル変換仕様

BP-HIROSE-L-XLR  
XLR4 変換仕様

MCR54-B3 with BCA54



**tt** 日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階  
TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465

E-MAIL: sales@tech-trsut.co.jp URL: http://www.tech-trust.co.jp