

MTP40S-JB MTP41S-JB

B 型 ボディパック・トランスミッター

☆ 製品の特徴 ☆

- ・ MTP40S-JB/41S-JB はワイヤレスマイクを使用する現場の為にデザインされたプロフェッショナル用の小型ボディパック・トランスミッターです。
- ・ 送信周波数は B 型 (806.125-809.750MHz) をカバーします。
- ・ 2 種類のコンパANDINGシステム (JNR / JNC) と、送信モード (10 / L10) の組み合わせにより、現場に合わせた最適な音の伝送を実現します。



MTP41S-JB

MTP40S-JB

ボディパック・トランスミッター用ケーブル

- ・ ボディパック送信機にダイナミック・マイクロフォンを接続



L10 送信モード

250kHz 間隔でチャンネルセッティング可能なので、B 型の帯域で最大 15 波まで運用できます。

- ※ ご使用になる現場の状況により 15 波を確保できない場合があります。
- ※ L10 モードは 10 モードに比べて駆動時間が短くなります。

2 種類のコンパANDINGシステム

- ・ **JNR :**
トランスミッターやマイクロフォンが保有するセルフノイズを抑えるシステム
◇ ENG やフィルム、ドラマ、バラエティ等に適しております
- ・ **JNC :**
入力された AF 信号を忠実に送信するシステム
◇ 特別なボーカルやコーラス、楽器等に適しております

[テクニカルデータ]

- ・ 周波数レンジ : 806.125-809.750MHz ・ 送信周波数 : 30 チャンネル、125kHz ステップ ・ RF 出力 : 10mW
- ・ 送信モード : 10 モード最大 7 波 / L10 モード最大 15 波 ・ コンパANDER : JNR(ノイズ最適化システム)、JNC(音声忠実送信システム)

[MTP40S-JB] 単三電池 2 本仕様 (駆動時間: 12 時間 -アルカリ電池 / 10 モード送信)

- ・ 寸法 : 73.1 x 64.5 x 21.6mm(H x W x D) ・ 重量 : 85g(バッテリー含まず)

[MTP41S-JB] 単三電池 1 本仕様 (駆動時間: 6 時間 -アルカリ電池 / 10 モード送信)

- ・ 寸法 : 58.2 x 64.5 x 21.7mm(H x W x D) ・ 重量 : 80g(バッテリー含まず)



ディスプレイ 情報表示例

tt 日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階
TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465

E-MAIL: sales@tech-trsut.co.jp URL: http://www.tech-trust.co.jp