

Wisycom MCR54 Bluetooth 接続

2022/7/22

Wisycom MCR54とBluetooth 接続する手順

1) Wisycom BT の起動 iPhone にインストールされた アイコンで起動。



2) 画面の Receivers アイコンに タッチしてレシーバーを表示。



3)レシーバー画面



4) MCR54の MENU ボタンを押して、BT 設定に入る。



5) Bluetooth 通信を有効にする。



6) app の右上に、MCR54 を検知したマークが表示されるので、これをタップする。

Receivers	◙ᡛ╹フ

7) レシーバー画面が変わり、PARING DISABLED と赤文字で表示される。(まだ通信していない)

Re	eceivers		
MCR54	1 • RX1	GR 1 CH 1	010 elo
	2 • RX2	GR 7 CH 11	€¶9
	3	GR 0 CH 0	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩
	4 🖲 RX4	GR 1 CH 1	010 mm
		(PAIRING DISABLED)

8) MCR54 で、Paring を"Yes" に変更する。

NO	Power on	Yes	O BT
-	Pairing	Yes	001
1	Passcode	No	4
3 🔿	Reset devices		04

9) app のレシーバー画面をタップすると、Bluetooth ペアリングが開始される。



10) MCR54 に、"Allow BT connection?" と表示されたら、 [MENU]ボタンを押す。



11) Bluetooth 通信中は、MCR54の 右上の BT の LED が青点滅する。

